

## BOF32

### Modul digitalnih izlaza

#### Pregled funkcija

- Modul digitalnih izlaza za uređaje familije Atlas
- Izdavanje digitalnih signala – aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija
- Maksimalno 32 modula po uređaju
- LED indikacija aktivnih izlaza i rad/kvar modula

#### Primena

Modul digitalnih izlaza BOF32 izdaje u proces digitalne signale zadate od strane kontrolera Atlas Max<sup>®</sup>, Atlas XP2 i Atlas MTU.

#### Dizajn

Modul BOF32 je realizovan u formatu štampane ploče dvostruke evropa kartice (233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

#### Način priključenja

Broj izlaza	32
Priključenje	u grupama po 8 izlaza
Vrsta interfejsa	FotoMOS rele
Galvanska izolacija	2 kV između elektronike i izlaza

#### Tehničke specifikacije

<b>Komandni napon</b>	do 220V DC
<b>Otpornost izlaznog prekidača</b>	do 35Ω
<b>Maksimalna struja po izlazu</b>	100 mA
<b>Napajanje za elektroniku</b>	5VDC
- dozvoljeno odstupanje	+/-5 %
<b>Perioda pristupa</b>	10 ms
<b>Maksimalna potrošnja</b>	200 mA@5VDC
<b>Temperatura</b>	Radna (standard) 0 do 50°C
<b>Relativna vlažnost</b>	5 do 95% bez kondenzacije

